

AUTO TRIGGER RF

(KP500A)



AUTO TRIGGER RF ÄR TILL FÖR DIG SOM VILL STYRA DIN FILMDUK AUTOMATISKT. NÄR DU STARTAR DIN PROJEKTOR GÅR DUKEN NED OCH NÄR DU STÄNGER AV PROJEKTORN GÅR DUKEN UPP. FUNKTIONSMÄSSIGT KÄNNER DEN AV NÄR DIN PROJEKTOR DRAR STRÖM ELLER NÄR STRÖMFÖRBRUKNINGEN UPPHÖR, EN RF-SIGNAL SKICKAS DÅ TILL MOTTAGAREN.

RF-SÄNDARE

Styrfunktionen är av RF-typ (Radio Frekvens) och klarar att sända upp till 20 meter inomhus. RF-signaler behöver inte optisk kontakt utan mottagaren kan vara dold bakom panel eller innertak.

FREKVENNS RF

Sändningsfrekvensen är 433,92 Mhz.

ARBETSTEMPERATUR

Den godkända arbetstemperaturen är 0 till +45 grader celcius.

EL

Detta styrsystem är CE-märkt och anpassat för 230 volts nätspänning (230v/50-60 Hz). Glassäkring i kontrollboxen är på 9 A.

ANSLUTNING

Auto Trigger RF kopplas ihop mellan strömkontakten och din projektor. Därefter paras den ihop med kontrollboxen KP300A, se bruksanvisning (KP300A levereras med Kingpins elektriska filmdukar eller säljs separat).

VERSIONER

Auto trigger RF finns i 2 st versioner (olika RF-signaler) KP500 och KP500A.

KP500 passar ihop med kontrollboxen KP300.

KP500A passar ihop med kontrollboxen KP300A.

Man kan inte para ihop dessa boxar på annat sätt.

Kontrollera vilken version du har på din kontrollbox genom etiketten på baksidan av boxen.

TECHNICAL SPECIFICATION: AUTO TRIGGER RF

Article number	Name	Weight net/gross (kg)	L x W x H Product (mm)	L x W x H Box (mm)
KP500A	Auto Trigger RF	0,19/0,22	85x65x35	145x85x45